



VISUAL POWER 充電器

特性：適用市面上 10AH〔10 安培小時〕以上之 12 伏特鉛酸電池，輸出逆向保險絲保護，定電流定電壓充電，操作簡單，電池容量看得見，還可當成簡易 15V 直流電源。

輸入電壓：交流 100~240 伏特，50/60 赫茲。

充電輸出範圍及充電模式：

適用 12V 鉛酸電池，定電流 3Amps 充電後轉定電壓 14.8V 充電。

電池容量 LED 顯示：

※未插入 AC 電源時接上電池端：紅色 LED 會根據電池容量顯示位階，供電池容量參考。

※電池容量顯示會因為電池的新舊與電池容量的大小而有誤差，電池容量位階僅供參考。

充電狀態 LED 顯示：〔插入 AC 電源時會自動進入充電模式〕

※紅色位階燈號慢閃〔亮 0.5 秒減 0.5 秒〕：充電中。

※綠色充飽燈號亮：充電完成。

※全部 LED 燈號慢閃〔亮 0.5 秒減 0.5 秒〕：省能源提醒，有插 AC 電源未接電池充電。

※使用充電器當成 15V 直流電源時，燈號會顯示為充電完成狀態，無須理會。

充電操作步驟：

1. 連接範圍內之鉛酸電池到充電器輸出端，會有電池容量位階顯示。
2. 連接 AC 電源到充電器輸入端，電容量位階燈號會開始閃爍並充電。
3. 充電完成綠色燈號會態顯示，先拔除 AC 電源再拔開電池端，完成充電。

注意事項：

※充電操作步驟是為避免充電器內部保險絲因為輸出端誤擊而燒斷，請參照充電步驟操作充電。

※任何充電過程都有一定程度的危險性，充電中請隨時注意充電器與充電電池的狀態。

※側邊下方空氣對流孔有可能接觸到 AC 高壓電，使用時請遠離幼童，避免任何探棒或針狀物品接近充電器。

※上方及側邊下方空氣對流孔為充電器散熱所需，請勿阻礙其空氣流通。

※充電電池種類錯誤會導致危險，除非確定充電電池為 12V 鉛酸電池〔或 12V 鋰鐵電池〕，否則請勿使用此充電器。

※使用當作充電器直流電源時，若發生充電器 Reset 的情況，表示輸出功率不足以提供充電功率，請將充電器的充電電流調小即可。

※本產品於正常使用下保固一年。

公司網址：www.twrc.com.tw

服務信箱：service@twrc.com.tw

客服電話：04-23396721